

## 主な仕様

### ローランド SRA-5050A : ミキシング・ステレオ・アンプリファイアー

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 定格出力          | 35W × 2 (8 Ω負荷、1kHz)<br>50W × 2 (4 Ω負荷、1kHz)                                  |  |
| 周波数特性         | 10Hz ~ 20kHz (+1/-1dB、1W/8 Ω)   |  |
| 入力インピーダンス     | MIC IN  | 2k Ω (アンバランス時)、1k Ω (バランス時)  |
|               | LINE IN 1   | 9k Ω   |
|               | LINE IN 2   | 9k Ω   |
| 入力感度          | MIC IN  | -50dBu   |
|               | LINE IN 1   | -10dBV   |
|               | LINE IN 2   | -10dBV   |
| 最大許容入力        | MIC IN  | -4dBu  |
|               | LINE IN 1   | +10dBV   |
|               | LINE IN 2   | +10dBV   |
| 推奨負荷インピーダンス   | スピーカー   | 4 Ω以上  |
|               | ヘッドホン   | 40 Ω以上   |
| 全高調波歪率        | 0.1% (ステレオ 8 Ω負荷、1kHz、17.5W、typ.)   |  |
| 残留ノイズ         | -65dB (スピーカー出力、全入力 150 Ωターミネート、全つまみ最小、IHF-A、typ.)                             |  |
| チャンネル・セパレーション | 70dB (8 Ω負荷、1kHz、25W、DIN audio、typ.)  |  |
| コントロール        | [MIC] 音量つまみ、[LINE 1] 音量つまみ、[LINE 2] 音量つまみ、[TREBLE] つまみ、[BASS] つまみ、[POWER] ボタン |  |
| インジケータ        | POWER インジケータ、PEAK/SIG インジケータ×3 (MIC、LINE 1、LINE 2)                            |  |
| 接続端子          | フロント  | MIC IN 端子 (コンボ・タイプ (XLR、TRS 標準))<br>LINE IN 2 端子 (L、R) (ステレオ・ミニ・タイプ)<br>PHONES 端子 (ステレオ・ミニ・タイプ)  |
|               | リア  | LINE IN 1 端子 (L、R) (RCA ピン・タイプ)<br>LINE IN 2 端子 (L、R) (RCA ピン・タイプ)<br>LINE OUT 端子 (L、R) (RCA ピン・タイプ)<br>SPEAKERS 端子 (L、R)<br>SPEAKER OUT CONTROL 端子 (ネジ端子) |
| 電源            | AC100V (50/60Hz)  |  |
| 消費電力          | 30W   |  |
| 外形寸法          | 218 (幅) × 288 (奥行) × 52 (高さ) mm (ゴム足含む)                                       |  |
| 質量            | 3.5kg (電源コード含む)   |  |
| 付属品           | 取扱説明書 (保証書含む)、電源コード (2P-3P 変換器付き)、ゴム足×4                                       |  |
| 別売品           | ラック・マウント・アダプター RAD-100A   |  |

※ 0dBu = 0.775Vrms、0dBV = 1Vrms

※ 製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあります。